



ChilliNet Zubehör

Wandbedienstellen für Chilli Serie

Ausstattungsmerkmale

- Abrufen von 4 Lichtszenen und Aus
- Manuelle Helligkeitsanpassung Raise & Lower (je nach Ausführung)
- Frei konfigurierbare Zonenzuweisung
- Slimline Design mit Edelstahlfront (gebürstet)
- Beleuchtete Funktionstasten
- Einzelkontrolle oder Mehrfachvernetzung
- Einfache Verkabelung über Klemmleiste
- Für CAT5 Standardkabel oder höher ausgelegt
- CE-konform
- ISO9001:2015 zertifiziert

Bestell-Informationen

01-203-00	5 Tasten, Edelstahlfront, gebürstet
01-213-00	5 Tasten Raise & Lower, Edelstahlfront, gebürstet
75-023-00	Aufputzgehäuse, Kunststoff, weiß
75-025-00	Unterputzgehäuse, Metall
75-024-00	Unterputzgehäuse, Trockenbau, Kunststoff

Abmessungen:

86mm (H) x 86mm (B) x 6,7mm (T), 27,5mm Einbautiefe

Gewicht: 0,12kg



Übersicht

ChilliNet Wandbedienstellen sind in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar und ermöglichen eine Wiedergabe von 4 programmierbaren Lichtszenen mit Fade-Zeiten.

Die Wandbedienstellen sind für den Zonenbetrieb ausgelegt und können jederzeit neu einer Zone zugewiesen werden. Zusätzlich sind Wandbedienstellen mit einer Funktion zur manuellen Helligkeitsanpassung (Raise & Lower) erhältlich.

Alle Wandbedienstellen sind für die Montage in eckigen UK-Unterputz oder Wandgehäusen entwickelt. UK-Unterputz oder Wandgehäuse sind direkt von Zero 88 erhältlich.



Kontakt zu uns

+44 (0)1633 838088

enquiries@zero88.com

www.zero88.com

Zero 88
Usk House, Lakeside,
Llantarnam Park,
Cwmbran, NP44 3HD. UK

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Zero 88 ist ein eingetragenes Warenzeichen.

© 2018-2021 Signify Holding
Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

ChilliNet_Control Panels_Datenblätter_DE_Rev7_0921